

JT-DPS6600

Signaaligeneraattori ja taajuuslaskin



JT-JDS6600-signaaligeneraattori ja taajuusmittari voi tuottaa signaaleja jopa 60 MHz:n taajuuteen asti eri aaltomuodoissa, ja sen taajuusmittari tarjoaa erinomaista laatua. Ohjauspaneeli painikkeineen on erittäin intuitiivinen. Lisäksi valikko voidaan näyttää saksaksi, englanniksi ja ranskaksi.



PÄÄOMINAISUUDET

Näytön tyyppi	TFT-värillinen LCD-näyttö
Näytön koko	2,4 tuumaa
Yhteys	BCN Signaalipäätteet
Ominaisuudet	2-kanavainen signaaligeneraattori 1 kanavainen taajuuslaskin
Koko	194 x 178 x 69 mm
Toimitetut tuotteet	signaaligeneraattori, 2x BNC-signaaliliittimet, virtalähde

TARKEMMAT ERITELMÄT

Signaalin aaltomuodot	Lorentz-pulssi, pulssi, puoliaalto, kohina, eksponentiaalinen nousu/lasku, CMOS ja monet muut ominaisuudet
Taajuusalue:	
sine	0 - 60 MHz
neliö, kolmio	0 - 15 MHz
PWM, CMOS, TTL, mielivaltainen	0 - 6 MHz
Taajuuden vähimmäistarkkuus	0,01 μ Hz
Taajuustarkkuus	\pm 20 ppm
Taajuuden vakaus	\pm 1 ppm/ 3 tuntia
Lähtöjen kuormitettavuus	150 mA max.
Käyttölämpötila	0 - 40 °C
Toiminnan kosteus	< 80 %
Harmoninen vääristymä	< 1 % (20Hz~20kHz,0dBm)

LISÄTIETOJA

Article No.	JT-DPS6600
EAN:	4250236817811
Customs Tariff No.	85432000